1. ตั้งค่าให้ Database กับโปรแกรมเชื่อมต่อกัน

- ไปที่ start -> program -> time recorder -> database config

	จรักง.อาสาร Office	107	Tirree Frint 3 115.≓			a an and a se
2 📾	Programs) 3/40 Time Recorder Mutmodia RetClass 62.050	•	Latabash Co Li Hinger Updac	olia •
3 5-	Serling;	1		6) The Second	-r Filefi
Q 10	Seerch	1				
9	lido ero Succot				- Part 14	
and in	R.r.,				-	<u>.</u>
Min [0]	Shak Dove			ir t	Calig	Finger i prista "
🏘 sta	nt 🕑 🔅 💁 💁	lin-nes M	admPasar (

- กดปุ่ม build เพื่อเลือก connection

	Oelvel	-	-
Tata Link.		(Build
Emcloyee im	iage source pe	ath(For update)	\sim

- ที่ tab OLE DB Provider เลือก Microsoft OLE DB Provider for ODBC Driver จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Create DSN

OLEDB Provider	Connection
licroco# lot 4 0 OLE DE	Providar
icrosoft OLE DB Provid	der For ODBC Driver
\frown	
\frown	

- เมื่อหน้าต่าง ODBC ขึ้นมาให้มาที่ช่อง Driver เลือกให้เป็น Microsoft access driver (*.mdb)

Driver	Microsoft Access Driver (*.mdb)
SN Name	wac_client
Database	
User ID :	
Password :	
Server:	

- ใส่ชื่อ DSN Name จะให้เป็นอะไรก็ได้ แต่ในที่นี้จะใส่เป็น wac_client

Driver	Microsoft Acc	ess Driver (*.mdb) 🛛 💌
SN Name	wac_client	
Database		1
User ID :		
assword :		
Server:		
Create	DSN	Delete DSN

 จากนั้นในช่อง Database ให้คลิกที่ปุ่ม ______ เพื่อค้นหาฐานข้อมูลของเครื่อง server ซึ่ง Default คือ c:\programfiles\wac research\wac time recorder database\local db

Ny least Ny least Doursets Driver Microsoft Access Driver (*.mdb) DSN Name Wac_client	
Driver Microsoft Access Driver (*.mdb)	
Driver Microsoft Access Driver (*.mdb)	2
DSN Name wac_client	
Database	
UserID :	
Password :	e.
Server:	

- เสร็จแล้วคลิกที่ create DSN
- จะมีข้อความขึ้นว่า "Done" หมายความว่าเสร็จขบวนการแล้ว ให้คลิก OK. อีกครั้ง

Status	×
Done!	
ОК	

จากนั้นให้ทำการตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อเมื่อสักครู่ใช้งานได้จริง โดยคลิกที่ Tab connection ในช่อง
Select datasource list ให้เลือกชื่อ DSN Name ที่สร้างไว้เมื่อสักครู่ (ในที่นี้คือ wac_client)

OLEDB Frovider	Connection
elect Diatasmurce ist	100
_client	·D
Use Window NT Inte Use Specified Usema	ergiate Security me and Fassword
Use Specified Usema	me and Fassword
User name	
Password masses	11.00

ในหัวข้อ 2 Select Information to log on Server ให้เลือก Use specified username and password
ใส่ password คือ wacinfotech โดยไม่ต้องใส่ username

e Data Link	
OLEDB Provider	Connection
1. Select Datasource List	
wac_client	•
2 Select Information to Log on ! Use Window MT Inter	Server grate Security
Use Specified Usernam	e and Password
User name	
Password Services	
wacinfotech	Test Connection

- คลิก test connection

		Lonnection
1. Sele	ct Datasource List	
wab_r	plient	•
2. Sele	ect Information to Log o	on Server
	Use Window NT in	ntergiate Security
	Use Specified Usem	ame and Fassword
	User name	
	Password Passesse	18

- ถ้ามีการเชื่อมต่อสำเร็จ โปรแกรมจะขึ้นว่า "Test Connection Complete" ให้คลิก OK เพื่อสิ้นสุด

tatus		X
Test (Ionnection Compl	stelli
4		
	I OK I	

จะเห็นว่าในหน้าต่าง Config ช่อง Data link จะเปลี่ยนไปเป็นตามที่ได้กำหนดไว้เมื่อสักครู่ คือ DSN = wac_client ; UID ; PWD = wacinfotech

Databa	se Ser	ver			
Data Link	DSN=wa	ic;UID=;PWI	D=waci	nfotech;	Build
Employee	e image s	source pat	th(For	update)	

- ในช่อง Employee Image Source Path ระบบจะเลือกให้โดยอัตโนมัติไม่ต้องใส่อะไรเข้าไป ให้คลิกที่ OK ได้เลย
- เมื่อโปรแกรมขึ้นว่า Database configuration complete ให้คลิก OK อีกครั้ง เป็นอันสิ้นสุดการเชื่อมต่อ

Status		-	×
Database	configura	ation co	mplete!!
	OK		